



Transformateur ref. M3000


pour la finition en maroquinerie

PRI 230V-240V 50/60Hz 48 Watts

SEC 1 sortie réglable 0V à 16V

3A 48VA

(livré sans manche)



Descriptif

Transformateur avec boîtier métallique

Dimensions : 130 mm x 90 mm x 145 mm - Poids : 2 Kg 300

Un voyant interrupteur marche/arrêt

Une sortie basse tension réglable de 0 V à 16 V par variateur électronique

Cordon d'alimentation longueur 2 M

Consignes de sécurité

Utiliser ce transformateur de sécurité avec les outils chauffants du fabricant uniquement.

Ce transformateur de sécurité ne doit pas être utilisé pour alimenter d'autres outils.

Ce transformateur de sécurité est exclusivement destiné à un usage à l'intérieur, dans des conditions sèches.

En service, l'outil est chaud. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de sa manipulation.

Au repos, le manche maroquinier avec l'outil chauffant doivent être posés sur un support, à l'écart de tout objet.

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, retourner le transformateur au fabricant pour remplacement du cordon, afin d'éviter un danger.

Après utilisation, couper l'alimentation à l'aide du voyant interrupteur

Instructions d'utilisation

• **Mise en marche**

- brancher la prise du manche maroquinier sur la sortie basse tension du transformateur
- brancher le transformateur sur le secteur
- actionner l'interrupteur de mise en service, le voyant lumineux s'allume

• **Arrêt de l'appareil et changement de l'outil chauffant**

- couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur
- laisser refroidir l'outil chauffant avant de le dévisser
- visser un nouvel outil et bien le bloquer

• **Protection du transformateur**

- transformateur de sécurité basse tension 16V protégé contre les courts-circuits au secondaire
- en raison d'une défectuosité du manche ou de l'outil chauffant, le circuit de sortie est automatiquement coupé.

Arrêter alors le transformateur à l'aide de l'interrupteur puis remplacer le manche ou l'outil chauffant défectueux.

Le transformateur pourra ensuite être utilisé à nouveau.

Ets P.REGAD & Fils

Z.A. Les Chasses 5, Rue Nicolas Appert 26100 Romans - France

Tel : 04 75 70 48 58 - Fax : 04 75 02 71 95 - email : regad@regad.fr